



1. KURULUM





Kurulumdan en az 5 dakika önce tüm
gücün kapatıldığından emin olun.

- İntertörün altındaki DONGLE portunun
kapağını çıkarın. TommaTech Wi-Fi
Dongle'inizi kurmaya hazırlanın.



01

- TommaTech Wi-Fi Dongle'i invertörün
doğru portuna takın.



QR kodunun bulunduğu tarafın üstte
kalmasına ve düğmenin yönünün
aynı olması gerektiğine dikkat edin.

02

2. İZLEME

- TommaTech Kayıt

1. Adım: İzleme Uygulamasını indirmek için akıllı
telefonunuzu kullanarak aşağıdaki QR
kodunu tarayın veya tarayıcıda
"TommaTech" anahtar kelimesini arayın.




IOS



Google

2. Adım: Dil seçmek için İzleme Uygulamasının sol
üst köşesindeki Ayar düğmesine
dokunun.
3. Adım: İzleme Uygulamasının alt kısmındaki
"Yeni hesap oluştur" seçeneğine
dokunun.
4. Adım: Kayıt numarasını yazın veya tarayın ve
kayıdı tamamlamak için diğer bilgileri
girin.




(Kayıt No. örneği)

03

- Wi-Fi Bağlantısı

1. Adım: Hesabınıza giriş yapın ve
uygulamada Hesap sayfasına
dönün.
2. Adım: "Wi-Fi Bağlantısı" seçeneğine
tıklayın.



3. Adım: TommaTech'in Kayıt Numarasını yazın
veya tarayın. Ardından İleri ögesine
dokunun ve TommaTech ağına
katılmayı kabul edin.



WiFi bağlantısı Android 10 veya üstü
sistem veya IOS sistemi gerektirir.

04

05

4. Adım: Ev Wi-Fi bağlantınızın SSID'sini ve parolasını yazın, ardından Ayarla düğmesine dokununuz.

*5GHz Wi-Fi şu anda kullanılamamaktadır.




5. Adım: Wi-Fi ayarı başarılı olur.

*www.tommatech-portal.de/ adresinde diğer Wi-Fi ayarı bilgilerini kontrol edin.

➤ Yerel Mod

TommaTech Wi-Fi sinyali (Wifi_SXxxxxx) bağlamak için akıllı telefonunuzu kullanın. Ardından Yerel öğesine dokununuz ve İzleme Uygulamasında Yerel Moda erişmek için parolayı (Kayıt No. ile aynı) girin.

*www.tommatech-portal.de/wifiSetting/ adresindeki yerel parola belirleme talimatına bakın.



➤ İzleme Web Sitesi

1. Adım: Bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
2. Adım: Bir tarayıcı açın ve www.tommatech-portal.de/ adresine girin
3. Adım: Ekran dilinizi seçin ve Kullanıcı rehberini okuyun, ardından yeni bir hesap oluşturun.



4. Adım: Kayıt, giriş yapma, site ekleme ve diğer ilgili işlemleri tamamlayın.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Kurulumdan önce, invertöre giden tüm gücün kesildiğinden emin olun.
- Yanıcı, patlayıcı maddelerden uzak tutun.
- Zorla sökmeyin veya parçalarına ayırmayın.
- Çocukları gözetim altında tutarak bu cihazla oynamadıklarından emin olun.




Ürünün evsel atıklarla birlikte işlenmemesi gerektiğini belirtir. Geri dönüşüm ve atık yönetimi için bir elektrikli ve elektronik atık toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün uygun şekilde atılmasını sağlayarak çevre ve insan sağlığı için potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine de yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü doğal

kaynaklarımızın korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen belediyeyle, yerel atık imha merkezleriyle veya ürünlerin satın alındığı mağazayla iletişime geçin.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Adı	TommaTech Wi-Fi Dongle
Besleme Voltajı	5V DC
Nominal Güç	1,3 W
EIRP Gücü	17,41 dBm (Ölçülen Maks. Ortalama)
Frekans	2,4 GHz
Anten Kazancı	3 dBi
Anten Tipi	IPEX
Koruma Derecesi	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-40~85 °C
Kablosuz Modu	802,11 b/g/n
Ağırlık	<107g

GÖRÜNÜŞ VE BOYUTLAR



GARANTİ YÖNETMELİĞİ VE SORUMLULUK

Şartlar ve Koşullar

TommaTech standart 24 ay garanti vermektedir. Bu garantinin şartları, satın alma faturasında belirtilen tarihten itibaren başlar. TommaTech, yalnızca arızalı ünite faturanın bir kopyası ve satıcı tarafından düzenlenen satın alma belgesi ile birlikte TommaTech'e iade edildiğinde garanti servisini gerçekleştirecektir. Ayrıca, ünitenin tip etiketi tamamen okunaklı olmalıdır. Bu gereklilikler yerine getirilmezse TommaTech garanti servisini reddetme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi

Garanti talepleri, aşağıdakilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlar için geçerli değildir:

- Ünitenin amaçlanmayan şekillerde kullanılması, uygunsuz veya standartların altında kurulum, uygunsuz çalıştırma ve ünitelerde yetkisiz değişiklik veya onarım girişimleri.
- Garanti kartının ve seri numarasının eksik olması.
- Ünitelerin arızalı koruyucu ekipmanla çalıştırılması.
- Yabancı cisimlerin etkisi ve mücbir sebepler.
- Yetersiz havalandırma sağlanması.
- İlgili güvenlik talimatlarına uyulmaması.

SATIN ALMA BELGESİ

Bu sayfayı satın alma işleminizin kanıtı olarak saklayın. Daha fazla ayrıntı için garanti kayıt bildirimine bakın.

Ad Ülke

Telefon Numarası Posta Kodu

E-posta

Adres

Ürün Seri Numarası

Devreye Alma Tarihi

Kurulumcu Firma Adı

Teslimat Tarihi

İmza

TommaTech GmbH
ADRES Angerlweg 14 - 85748 Garching
Tel +49 89 125036860
E-POSTA mail@tommtach.com
WEB www.tommatech.de

